TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elcode Swiss QR Reader

Artikelnummer: 41994 | **Hersteller:** Elcode







PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles Lesegerät, welches den Swiss QR Code, als auch alle üblichen Strich- und 2D-Codes einliest. USB, 2m Kabel (Mac & PC), kompatibel mit LoopsFinanz - Schwarz
• Liest den «Swiss QR Code» (Schweizer Kreuz in der Mitte) auf der neuen «QR-Rechnung», welche den herkömmlichen Einzahlungsschein ersetzt (ISO 20022).
• Kompatibel mit LoopsFinanz Debi/Kredi und LoopsFinanz Pro Debi/Kredi
• Erfasst jeden üblichen Strich- und 2D-Code in allen Lagen.
• Steht der «Swiss QR Reader» auf dem Autosense-Ständer, löst ein Bewegungssensor die Lesung automatisch aus.
• «Plug&Play» – am PC oder Mac einstecken (USB) und schon werden die gelesenen Daten als Tastatur-Eingaben weiterverarbeitet.
• Da die Schweizer PC-Tastatur unterstützt wird, werden auch die Sonderzeichen und die Ä Ö Ü korrekt dargestellt.
• Kabellose Modelle sind ebenfalls verfügbar.

Technische
Angaben:Leseauflösung: 1D-Code: 3 mil 0.0762 mm / 2D-Code: 5 mil 0.127 mm
Lesereichweite: Code39 3 mil : 4 – 9 cm; Code39 5 mil : 3 – 14.5 cm; EAN13 13 mil : 3.5 – 30 cm; PDF417 5 mil : 3 – 10.5 cm; QR Code 10 mil : 2 – 16 cm
Scanwinkel: Neigungswinkel: +- 60 Grad, Versatz: +- 60 GradScanrate: 60 Scans / Sek
Unterstützte Strichcodes: Codabar, Code39, Code93, Code128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC / EAN / GS1-128 u.v.a.m.
Unterstützte 2D-Codes: PDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode u.v.a.m.
Freihandscannen: Autoerkennung, Dauerbetrieb und Präsentationsmodus
Tastaturemulation: Schweiz, Deutsch, Französisch, Englisch, u.v.m.Schalter: Tastschalter

© 2026 Focus Shop

Stromverbrauch Standby: 60 mA
Stromverbrauch Betrieb: 420mA
Zubehör: Autosense Ständer

SPEZIFIKATIONEN

EAN 7640129435029	LOSGRÖSSE 1
FARBE schwarz	ORIGINAL HERSTELLER NR. SwissQR-Reader
GARANTIE 24	HERSTELLERLINK https://www.elcode.ch/

© 2026 Focus Shop